



ACCAM S.P.A.

### **ENERGIA ELETTRICA**

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,

l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di gennaio 2020 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 13.100 famiglie.



ACCAM S.P.A.

**EMISSIONI**

REPORT LINEA 1 GENNAIO 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	69,1	1,6	4,72	1,2	2,82	0,37
2	71,7	1,1	5,32	1,5	2,98	0,55
3	70,2	1,3	4,93	1,4	2,91	0,65
4	69	1	3,54	1,2	2,6	0,21
5	69,6	1,6	4,47	1,4	2,41	0,16
6	70,4	1,4	4,55	1	2,4	0,48
7	68,8	1,1	4,82	1,4	2,63	0,16
8	67,2	0,9	4,71	1	2,86	0,37
9	67,5	0,4	4,64	0,9	2,53	0,06
10	66,5	0,8	4,85	1,1	2,48	0,09
11	67,1	0,7	3,98	1,4	2,43	0,1
12	63,7	0,8	3,56	1,2	2,28	0,17
13	65	0,6	4,58	1,3	2,48	0,16
14	<b>LINEA FERMA</b>					
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	<b>68,14</b>	<b>1,02</b>	<b>4,51</b>	<b>1,23</b>	<b>2,60</b>	<b>0,27</b>
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 GENNAIO 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	66,1	1,5	6,21	0,29	2	1,29
2	71,5	0,7	4,72	0,24	1,98	1,18
3	73,7	1,2	7,9	0,35	2,15	1,46
4	71,1	0,8	4,5	0,21	1,93	1,17
5	68	1,6	5,28	0,37	1,77	1,05
6	71,8	1	4,95	0,37	1,85	1,14
7	73,3	0,8	3,45	0,41	2,33	1,44
8	69,2	0,8	3,77	0,31	2,3	1,97
9	67,4	0,6	4,39	0,37	2,16	1,62
10	66	0,8	3,81	0,29	1,9	1,67
11	66	0,6	2,56	0,25	1,73	1,33
12	66,3	0,7	2,54	0,27	1,85	1,8
13	68,1	0,8	3,5	0,4	2,2	1,97
14	<b>LINEA FERMA</b>					
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	<b>69,12</b>	<b>0,92</b>	<b>4,43</b>	<b>0,32</b>	<b>2,01</b>	<b>1,47</b>
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.

